



# 에스원 NVR 화질개선 설정 매뉴얼

by WEBGATE

📌 녹화기 셋팅을 우선 적용하며, 추가 개선을 위하여 카메라 웹페이지 설정 필요

· 에스원 변경 점 릴리즈 예정

· 고객센터: 1644 - 3421

주간 초기 값



주간 튜닝 값



야간 초기 값



야간 튜닝 값



## 1 NVR - [자세한 설정]

- 1 [장치] > 2 [카메라] > 3 [영상설정] 진입

장치 > 카메라

**카메라** NVR에 연결되는 IP 카메라 정보를 설정합니다.

PoE 포트의 자동 IP 구성 ☐ 사용안함 ☒ 사용함

번호	사용	이름	상태	설정
1	<input checked="" type="checkbox"/>	CAM 01	1,253 Kbps	설정
2	<input checked="" type="checkbox"/>	CAM 02	2,021 Kbps	설정
3	<input checked="" type="checkbox"/>	CAM 03		설정
4	<input checked="" type="checkbox"/>	CAM 04		설정
5	<input checked="" type="checkbox"/>	CAM 05		설정
6	<input checked="" type="checkbox"/>	CAM 06		설정
7	<input checked="" type="checkbox"/>	CAM 07		설정
8	<input checked="" type="checkbox"/>	CAM 08		설정

변경 저장

카메라 추가  
마법사

카메라 펌웨어  
업그레이드

**영상 설정**

움직임  
감지 설정

카메라  
접속 정보  
초기화

## ② [설정 값 변경]

- **1** [밝기] : 50 → **65**
- **2** [대비] : 50 → **40**
- **3** [노이즈 제거] > [고급] > [타임 DNR 레벨] : 0 → **10**
- [확인] → [변경저장]

### NVR 초기 값



영상 설정

카메라 CAM 01

카메라 별로 영상에 대한 설정을 할 수 있습니다.

밝기 50

대비 50

채도 50

선명도 50

주간(컬러) / 야간(흑백)

자동

아간->주간 4

주간->아간 0

필터링 시간 5

노이즈 제거

일반

노이즈 감소 레벨 50

영상 반전

끄기

화이트 밸런스

자동 화이트 밸런스 1

역광 보정

끄기

프라이버시 마스크

프라이버시 마스크 영역 설정

확인

### NVR 튜닝 값



영상 설정

카메라 CAM 01

카메라 별로 영상에 대한 설정을 할 수 있습니다.

**1** 밝기 65

**2** 대비 40

채도 50

선명도 50

주간(컬러) / 야간(흑백)

자동

아간->주간 4

주간->아간 0

필터링 시간 5

**3** 노이즈 제거

고급

스페이스 DNR 레벨 0

타임 DNR 레벨 10

영상 반전

끄기

화이트 밸런스

자동 화이트 밸런스 1

역광 보정

끄기

프라이버시 마스크

프라이버시 마스크 영역 설정

확인